

۱- معرفی:

این مدل آژیر بدلیل دارا بودن فرستنده و گیرنده سرخود مناسب جهت استفاده با انواع سیستمهای حفاظتی و اعلام حریق موجود در بازار میباشد.

۲- مشخصات فنی:



Model No.	PWS-90	مدل
Working voltage	9-15VDC/1A	ولتاژکاری
Rating current	≤300mA	جریان مصرفی
Dimension	Receiver: 77*77*65mm Transmitter: 60*40*10mm	ابعاد
Sound pressure	110±3 (dB/30cm)	فشار صوتی
Operating Frequency	433 MHz	فرکانس کار
Working Temp.	- 10°C~50°C	دمای کاری
Working humidity	10% ~ 90%	رطوبت کاری
Receiving distance	100m(Open area)	برد بی سیم

۳- نصب و راه اندازی:

۱- ابتدا تغذیه فرستنده را که درحکم تحریک آژیر می باشد را به خروجی آژیر کنترل پنل خود متصل نمایید. برای این منظور از یک فیش مادگی استفاده نمایید.

۲- سپس تغذیه آژیر را با استفاده از آداپتور موجود به همراه آن به برق شهری وصل نمایید.

۳- حال در صورت تحریک کنترل پنل، ولتاژ خروجی آژیر (siren) پنل، تغذیه فرستنده را تامین کرده و باعث تحریک آژیر می گردد.

