

۱- معرفی:

این سری از مگنت ها قابل نصب بر روی درب و پنجره بوده و قابلیت اعلام ضعف باتری داخلی و همچنین اعلام گم شدن مگنت (Detector lost) را دارا می باشد .

۲- مشخصات فنی:



Model No.	PWM-L63B	مدل
Operating Voltage	3VDC	ولتاژ عملکرد
Operating Current	standby≤5μA ; Alarm≤7-12mA	جریان مصرفی
Magnetic Range	1.5cm	فاصله عملکرد مگنت
Wireless Coverage	150-200m (open area)	برد بیسیم
Built-in battery	1 (CR2032)	باتری داخلی (گرم لیتیومی)
Operating Frequency	433MHz	فرکانس کاری
Working Temp.	-10°C~+50°C	دمای کاری
Dimension	Emitter : 70*23.3*13.2mm Magnetic stripe : 60*10*8.3mm	ابعاد

۳- نصب و راه اندازی:

ابتدا با فشار دادن دکمه موجود در بالای سنسور قاب آن را باز نمایید و سپس بدنه سنسور را بر روی سطح مورد نظر با پیچ محکم نمایید.
حال نوار PVC موجود در زیر باتری را خارج نموده تا اتصال باتری با تیغه تغذیه برقرار گردد. لطفا به پلاریته (قطبیت) باتری با توجه به شکل توجه فرمایید.



۴- ثبت در کنترل پنل:

ابتدا پنل اصلی را وارد حالت ثبت دتکتور نمایید حال با دور و نزدیک کردن مگنت نسبت به بدنه اصلی سنسور و یا وارد کردن کد موجود بر روی بدنه سنسور به صورت دستی در کنترل پنل می توانید کد ثبت رادر پنل ثبت کنید.

۵- ملاحظات نصب:

از نصب مگنت بیسیم در نزدیکی خطوط برق و میدانهای مغناطیسی خودداری فرمایید.
از نصب مگنت بر روی سطوح لرزان و بی ثبات خودداری فرمایید.
این محصول جهت استفاده های داخلی می باشد از نصب آن در محوطه های باز خودداری فرمایید.