

۱- معرفی:

این سنسور درب در صورت جدا شدن مگنت آن سیگنال آلارم را به کنترل پنل ارسال خواهد نمود. مناسب جهت نصب روی درب و پنجره و اعلام باز و بسته شدن آنها.

۲- مشخصات فنی:

Model No.	RW-19	مدل
Operating Voltage	12 VDC (*1 Batt. A23)	ولتاژ عملکرد
Quiescent Current	$\leq 1\mu A$	جریان در حالت بیکاری
Alarm Current	$\leq 10mA$	جریان در حالت آلارم
Magnetic Range	1.5cm	محدوده عملکرد مگنت
Transmit Distance	Built-in antenna : 80m (open area)	برد بیسیم
Operating Frequency	433MHz	فرکانس کاری
Working Temp.	-5°C~+50°C	دمای کاری
Low voltage LED indicate light	LED2(down)	نشانه ضعف باتری
Alarm LED indicate light	LED1(up)	نشانه آلارم



۳- ثبت در کنترل پنل:

- ۱- ابتدا با استفاده از جامپرهای موجود بر روی دتکتور آدرس منحصر بفردی را تولید نمایید.
- ۲- سپس باتری را در داخل دتکتور جایگذاری نمایید.
- ۳- حال وارد حالت ثبت دتکتور بیسیم در کنترل پنل شده و سپس با دور و نزدیک کردن مگنت نسبت به بدنه سنسور، کد ثبت به کنترل پنل ارسال گردد.